

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotworczy-fogo-f-2001-is-p-5008.html>

Agregat prądotwórczy FOGO F 2001 IS

Cena brutto	3 136,50 zł
Cena netto	2 550,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność produktu
Numer katalogowy	F2001-IS
Producent	FOGO-KOSHIM

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO F 2001 IS

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy wyposażony w prądnicę inwertorową. Model **F 2001is** posiada moc maksymalną 2,0kW oraz jedno gniazdo jednofazowe (230V-1-50Hz). Wyciszona jednostka która doskonale sprawdzi się w terenie ponieważ obudowa walizkowa w istotny sposób ułatwia jego przemieszczanie. Zastosowanie prądnicy inwertorowej zapewnia stabilność napięcia na poziomie 1% co powoduje że agregat może zasilac urządzenia elektroniczne.

Istnieje możliwość synchronizacji dwóch agregatów dla podwojenia mocy. Ekonomiczny tryb pracy automatycznie obniża zużycie paliw w zależności od obciążenia.

Charakterystyka:

- Stabilna częstotliwość: **50 Hz**
- **Inwerterowa technologia**
- Regulacja napięcia: **± 1 %**
- Niski poziom zakłóceń: **THD ≤ 3 %**
- Ultra cichy: **90 dB(A)**
- Tylko: **22 kg**
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 2001 IS w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora

Parametry techniczne:

- Częstotliwość: **50 Hz**
- Napięcie: **230 V**
- Moc maksymalna: **1,8 kW**
- Moc znamionowa: **1,6 kW**
- Prąd znamionowy: **7,0 A**
- Silnik: **Rato**
- Model: **R 80**
- Pojemność: **79,7 cm³**
- Chłodzenie: **Powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Ilość taktów: **4**
- Miska oleju: **0,35 l**
- Rozruch: **Manualny**
- Paliwo: **Benzyna**
- Zbiornik: **4,0 l**
- Spalanie (moc 50 / 100 %): **0,67 / 1 l / h**
- Hałas Lwa: **90 dB(A)**

-
- Waga: **22 kg**
 - Długość: **498 mm**
 - Szerokość: **290 mm**
 - Wysokość: **459 mm**

Wypożażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Wypożażenie opcjonalne i serwisowe:

- Przewody do łączenia dwóch agregatów F 2001 IS: Nr art. 26790
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy): Nr art. 290116

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE - Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE - Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE - Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE - Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej